

FR-20H2 両替機



品名	両替機
型式	FR-20H2 型
外形寸法	本体：310(W)×320(D)×600(H)mm 架台：310(W)×320(D)×700(H)mm
製品質量	本体：35kg 架台：17kg
貨幣受入	[使用貨幣] 新旧500円硬貨／千円紙幣／二千円紙幣 [硬貨選別] 500円硬貨電子メック [硬貨金庫収納枚数] 500円硬貨約100枚 [紙幣識別機] 千円、二千円紙幣表裏長手4方向挿入 ストック約300枚
硬貨払出	[硬貨収容枚数] 100円硬貨2000枚
外部表示	取扱中ランプ／中止ランプ LEDによるデジタル表示（入金数／残枚数／エラー） 入金額（100円単位） 100円硬貨払出し残枚数 スイッチ操作により取引集計表示 100円硬貨の個別回収 100円硬貨の個別払出し枚数 エラー時の内容表示 エラーコードをLEDによるデジタル表示
払出	[500円硬貨投入] 100円硬貨5枚 [千円紙幣挿入] 100円硬貨10枚 [二千円紙幣挿入] 100円硬貨20枚
使用電源	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	通常作動時40W
特徴	防犯設計および各装置によって安心して設置でき、架台分離型コンパクト設計なので場所を取りません。 前面錠前ドリル防止機構で鍵をドリルで貫通して容易に扉を開けることが不可能です。 本体、扉の隙間なしの構造設計によってパネルなどで容易にこじ開けることができません。 防犯警報ブザー装置付なので音で知らせますのでさらに安心です。 紙幣、硬貨連続投入防止装置付 払出し不足確認装置付 自己診断機能付で不具合場所が特定でき、メンテナンスが容易です。

FV-6H カード販売機付両替機バンド・チェンジャー

FR-300B 背面扉式両替機

FR-301C 背面扉式カード販売機付両替機

FV-5H バンド・チェンジャー

FR-20H2 両替機

FR-20H1C カード販売機付両替機