

製品情報

- コインタイマー
- カードタイマー
- カードコントローラー
- カード販売機
- カード精算機
- チケット販売機
- 両替機・両替販売機
- 商品販売機
- 視聴権販売機
- 現金決済モジュール

両替機

MC21



操作性を重視したコンパクト設計。

外部パルス信号を受信することにより、100円硬貨を払い出す機能を備えています。

防犯部材(オプション品)取付穴を標準装備

- 1000円紙幣、500円硬貨を100円硬貨に両替。
- 防犯ロック部材取付穴を標準で加工済み簡単に取付け可能です。
- こじ開けセンサーによる外部出力(A・B接点)機能搭載。
- 外部信号による硬貨払い出しができ、遠隔からの返金対応が可能
- 外部通信 RS232Cで売上管理情報の吸い出しが可能
- プリンター出力機能搭載 ハンディプリンター:Printy3に対応

使用例

- ・当社コインタイマー設置施設の両替用やコインランドリー
- ・ゲームセンター等に

※ オプションで台座もご用意しています。

仕様

定格電源	AC100V 50/60Hz
使用環境	屋内専用 温度 5~45℃ 湿度 30~90%(結露なき事)
消費電力	待機時 9W 動作時 17W
対応通貨	1000円紙幣 500円硬貨
紙幣収納枚数	430枚±50枚(完封紙幣) ※流通紙幣の場合、収納枚数が減少する事があります
外形寸法	本体 300mm(W) × 500mm(H) × 340mm(D) 架台 300mm(W) × 800mm(H) × 340mm(D) 台座 560mm(W) × 560mm(D)※
重量	本体約25Kg 架台:約19Kg 台座 約8kg※
硬貨収納枚数	100円硬貨:3000枚(硬貨払出し機に収納) 500円硬貨:200枚(硬貨収納箱に収納) ※500円硬貨は重なり方によって収納枚数が増減する事があります
回数管理	・両替回数、500円硬貨入金枚数、1000円紙幣入金枚数、外部パルス入力回数、外部通信払い出し枚数 ※トータル回数:リセットなし4桁 期間回数:リセットあり3桁 ・100円硬貨払い出し枚数 ※トータル枚数:リセットなし6桁 期間枚数:リセットあり4桁
外部払出機能	1パルスにつき100円硬貨払い出し A接点入力、またはB接点入力 入力幅:50~500ms
印字機能	期間回数の印字動作 ※印字に使用するプリンターとケーブルは別売になります
両替能力	500円硬貨:100円硬貨×5枚 1000円紙幣:100円硬貨×10枚

※台座はオプションとなります。